

Konfigurace telefonních přístrojů přes webové rozhraní

Nastavení telefonních přístrojů se provádí na adrese <https://10.100.10.201/ccmuser>
Uživatelské jméno je stejné, jako do domény (Windows), heslo je 12345.

Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified CM
Pro řešení Cisco Unified Communications

Možnosti uživatele ▾

- Zařízení
- Nastavení uživatele
- Adresář
- Osobní adresář
- Zrychlené volby
- Nastavení funkce Mobility ▶
- Rozšíření

e aplikace Cisco Unified CM

Poslední úspěšné přihlášení: Dec 5, 2012 12:25:39 PM

Copyright © 1999–2011 Cisco Systems, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje kryptografické funkce a vztahují se na něj zákony USA a zákony ve vaší zemi, které upravují dovoz, vývoz, převod a použití produktu. Dodání kryptografického produktu k dovozu, vývozu, distribuci či použití funkcí šifrování. Dovozci, vývozci, distributoři a uživatelé odpovídají za to, že budou dodržovat zákony USA a zákony ve vaší zemi. Pokud nemůžete dodržet zákony USA a zákony ve vaší zemi, bezodkladně tento produkt vraťte.

Pod menu Možnosti uživatele vyberte položku Zařízení. Pokud obsluhujete více telefonních přístrojů/faxů, vyberte ze seznamu přístroj, který chcete konfigurovat. Konkrétní přístroj rozeznáte podle kódu MAC uvedeném na štítku na zadní straně přístroje.

Nastavení „Rychlých voleb“:

Zvolte položku Rychlé volby. Pokud budete zadávat číslo na externí telefonní číslo, nepamenejte přidat 0. Poslední sloupec se vyplní automaticky. Nakonec stiskněte Uložit.

Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified CM
Pro řešení Cisco Unified Communications

Možnosti uživatele ▾

Konfigurace rychlé volby

Uložit Resetovat Použít konfiguraci Zařízení Nastavení linek Telefonní služby Adresa URL služeb

— Stav —

i Stav: Připraveno

— Nastavení rychlé volby (tlačítka) —

Číslo	Popis	Popis ve formátu ASCII
1 0222333555	Operátor	
2 4999	Karel	Karel
3		
4		
5		
6		

— Nastavení rychlé volby (zkrácená volba) —

Číslo	Popis	Popis ve formátu ASCII
7		
8		
9		
10		

Rychlé volby se vytočí tak, že na přístroji zmáčknete číslo (dle čísla řádku 1, 2, 3 ... 15 ...) a tuto volbu potvrdíte (vytočíte) zmáčknutím tlačítka SpeedDial pod displejem přístroje. U přístrojů s více tlačítky (např. 7931) se tyto volby automaticky přiřadí těmto tlačítkům.

Nastavení přesměrování, přepadávání hovorů

Další nastavení, jako třeba přesměrování a přepadávání hovorů můžete nakonfigurovat na záložce Nastavení linek.

Po opatrném nastavení všech potřebných voleb nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit.

Konfigurace nastavení linekSouvisející odkazy

Stav
 Stav: Připraveno

Informace o lince
Linka:
☒ Zaznamenat zmeškané hovory

Přesměrování příchozího hovoru
☐ Přesměrovat všechny hovory do
 ☐ Hlasová schránka
 ☐ Toto číslo:
☐ Pokud je linka obsazená, přesměrovat externí hovory do
 ☐ Hlasová schránka
 ☐ Toto číslo:
☐ Pokud je linka obsazená, přesměrovat interní hovory do
 ☐ Hlasová schránka
 ☐ Toto číslo:
☒ Pokud uživatel nezvedá telefon, přesměrovat externí hovory do
 ☐ Hlasová schránka
 ☒ Toto číslo:
☒ Pokud uživatel nepřijímá hovor, přesměrovat interní hovory do
 ☐ Hlasová schránka
 ☒ Toto číslo:

Vytvoření osobního adresáře

Jako variantní, méně časté řešení existují takzvané osobní telefonní seznamy, dostupné na přístroji skrze menu telefonního seznamu. Jedná se o podobný seznam, jakým je např. firemní telefonní seznam. Pro jeho vytvoření postupujte podle tohoto návodu. V menu Možnosti uživatele vyberte Osobní adresář > Přidat a vyplněním formuláře založte nové kontakty. Dejte Uložit.

V menu Možnosti uživatele > Zrychlené volby poté můžete Vámi vytvořeným kontaktům přiřadit číselnou zrychlenou volbu a vytočit je tak snadněji.

Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified CM
Pro řešení Cisco Unified Communications

Možnosti uživatele ▾

Konfigurace osobního adresáře

Stav
 Stav: Připraveno

Upravit položku
Křestní jméno:
Příjmení:
Přezdívk*
E-mail:
Telefon domů:
Telefon do zaměstnání:
Mobilní telefon:

*- označuje vyžadovanou položku.